

Sigurnosno-tehnički list

FT 4 A akustičan *



RWA tipkalo sa zvučnim signalom za spajanje na GEZE RWA upravljačkom jedinicom s napajanjem u nuždi

PODRUČJA PRIMJENE

- Za priključivanje na GEZE RWA centrale
- Za ručno aktiviranje alarma sustava odvoda dima i topline
- Ulaz kabela odozgo, odozdo i s bočne strane

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Robusno kućište od aluminijskog tlačnog lijeva s mogućnošću zaključavanja
- LED prikazi radnog stanja alarm, prozori OTVORENI, rad OK, smetnja
- Zvučni signal u slučaju alarma i smetnje može se aktivirati preko DIP sklopke
- Tipka za resetiranje alarma
- Sljedivo aktiviranje uglavljivanjem pritisknog gumba

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

FT 4 A akustičan *

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

| Naziv | Opis | Identifikacijski br. | Boja | Dimenzije | Radni napon |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| RWA tipkalo FT 4 A akustično * | u kućištu od aluminijskog tlačnog lijeva sa zvučnim signalom kod alarma/smetnje, uklj. pločicu „ODIMLJAVANJE” | 198926 | sivo RAL 7035 | 126 x 126 x 32 mm | 24 V DC |
| RWA tipkalo FT 4 A akustično * | u kućištu od aluminijskog tlačnog lijeva sa zvučnim signalom kod alarma/smetnje, uklj. pločicu „ODIMLJAVANJE” | 198925 | narančasto RAL 2011 | 126 x 126 x 32 mm | 24 V DC |

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.