

Sigurnosno-tehnički list

NOT 220 AP *



RWS tipkalo za slučaj nužde za isključivanje mrežnog napona u slučaju nužde ili kod radova održavanja, nadžbukno

PODRUČJA PRIMJENE

- Isključivanje mrežnog napona u slučaju nužde ili kod radova održavanja
- Indirektno aktiviranje GEZE RWS centrala vrata
- Otvaranje automatskih vrata u slučaju nužde
- Nadžbukna montaža za jednostavnu montažu bez velikih napora
- Vanjsko područje zahvaljujući IP zaštiti

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- LED rasvjeta za bolju vidljivost i u tami
- Poklopac koji se može upotrebljavati više puta koji štiti od prljavštine i prašine
- Kontaktni sustav sastoji se od isklonog i uklopnog kontakta
- Dodatni se isklonni kontakt može nabaviti kao pribor
- Robusno plastično kućište štiti pouzdano tipku za slučaju nužde od mehaničkog djelovanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	NOT 220 AP *
Dimenzije	94 x 94 x 122 mm
Napon napajanja	24 V DC
Potrošnja struje	17 mA
Vrsta montaže	Nadžbuka
Radna temperatura	-10 - 50 °C

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Prekidač za slučaj nužde NOT 220 AP, IP65 *	u plastičnom kućištu IP65 / 94 x 94 x 122 mm / sa strelicom oznake evakuacijskog puta prema dolje / Radni napon: 24 V DC / Kontaktna opteretivnost: 3A, 250 V / 1 isklonni kontakt	076777	sivo	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.